

仕様

型番	R751TN-N14N	R751T-N14N
JANコード	4515777587921	4515777558181
本体色	オブシディアンブラック	
OS	Google™ Chrome OS	
プロセッサ	インテル®Celeron®プロセッサ N3350	
動作周波数	1.10GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)	
キャッシュ	L2キャッシュ2MB	
システムメモリー	LP-DDR4-3200MHz SDRAM,デュアルチャネル対応	
標準/最大	4GB/4GB [増設・変更不可]	
スロット数	オンボード(メモリスロット空きなし)	
その他注記事項	CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。	
ストレージ	eMMC 32GB	
グラフィックス	インテル®HDグラフィックス 500(CPUに内蔵)	
ディスプレイ	サイズ	11.6型
解像度	WXGA(1366x768) 光沢IPSパネル	
タッチパネル機能	10点マルチタッチ	
バックライト	LEDバックライト	
その他注記事項	Wacom feel, 360° ヒンジ	360° ヒンジ
Webカメラ	フロント:広視野角 HDR HD Webカメラ(1280 x720, 720p) リア:広視野角 5MP オートフォーカスウェブカメラ(2592 x 1944, 1080p)	
メモリーカードスロット	Micro SD™カードリーダー	
サウンド機能	音源	インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
スピーカー	内蔵ステレオ・スピーカー x2	
内蔵マイク	内蔵マイクロフォン x1	
通信機能	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
有線LAN	なし	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0準拠	
外部インターフェース	USBポート	USB 3.1 x2 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, 充電/映像出力対応)、USB 3.0 ポート x2
音声入出力	ヘッドホン/スピーカー・ジャック x1	
映像出力	非対応 (USB Type-C経由で出力可能) ※別途、変換ケーブルをご用意ください	
その他	ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1	
入力装置	キーボード	Acer Fine Tipキーボード(78キー/日本語)
ポインティング・デバイス	タッチパッド, Wacom feel対応スタイラスペン	タッチパッド (Wacom feel スタイラスペンは動作しません)
セキュリティ機能	TPM v1.2	
電源	ACアダプター	45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V, 50/60Hz)
バッテリーバック	37Wh 4810mAh 2セルリチウムイオン(本体内蔵・取り外し不可)	
バッテリー駆動時間	標準約10時間	
本体サイズ(WxDxH)	約296x206x20.9mm	
本体質量	約1.4kg	
主な付属品	45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、Wacom feel 対応スタイラスペン、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、FCC/CE適合宣言書	45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、FCC/CE適合宣言書
保証	1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW)	